

# Bewegingsdetectie instellen

Via de DutchSecurity App



## Bewegingsdetectie instellen via de DutchSecurity app

Mocht u een detectie willen toevoegen en hier graag meldingen van ontvangen, volg dan de stappen hieronder die dit voor u volledig zullen uitleggen. Als voorbeeld in deze handleiding maken wij gebruik van de “Indringersdetectie”. Wij adviseren deze vorm van detectie omdat dit altijd toepasbaar is.

---

### 1. Detectie instellen per camera

1. Open de DutchSecurity app op uw telefoon.
  2. Druk linksboven op de drie streepjes en kies **Instellingen (Apparaat configuratie)**.
  3. Druk nu op **mijn Apparaten**.
  4. Kies de juiste recorder en daarna de camera waarop u de detectie wilt instellen.
  5. Klik op **Slim alarm** en kies hier **indringersdetectie**.
- 

### 2. Detectiegebied en gevoeligheid

Na het kiezen van indringersdetectie stelt u in **waar en wanneer** de camera moet reageren.

1. Kies **Detectiegebied** en geef aan op welk deel van het camerabeeld u detectie wilt toepassen.
2. Stel de **Tijdsdrempel** (hoe lang een persoon of voertuig in beeld moet blijven voordat het wordt gedetecteerd, hier raden wij vaak 2 aan).
3. Pas eventueel de **gevoeligheid** aan. Standaard is dit 50.
4. Kies of de camera moet reageren op **personen, voertuigen** of **beide**.

Tip: Hoe hoger de gevoeligheid, hoe sneller de camera reageert — maar dit kan ook tot meer meldingen leiden.

---

### 3. Meldingen ontvangen (Configuratie koppeling)

Om pushmeldingen op uw telefoon te ontvangen:

1. Ga terug naar de **indringerdetectie** en kies hier **koppelinginstellingen/configuratie koppeling**.
2. Zorg ervoor dat de opties **Opnemen van beelden(kanaal video)** en **Meldingen ontvangen(meld u bij het politiebureau)** zijn aangevinkt.
3. Andere opties zoals Volledig scherm, Zoemer en E-mail notificatie maken kunt u optioneel activeren.

Tip: Wij adviseren om de andere opties uit te laten (Zoemer bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de recorder ook piept bij een melding).

#### 4. Alarm frequentie

Onderweg naar het opnameschema ziet u de optie Alarm frequentie. Controleer of deze instelling op 2, 5 of 10 staat en hier geen sluit geselecteerd is. wanneer deze op sluit staat zal er geen detectie (meldingen) plaatsvinden.

---

#### 5. Opnameschema instellen

De detectie werkt pas volledig als het opnameschema daarop is afgestemd.

1. Ga via de drie streepjes linksboven opnieuw naar **Instellingen (Apparaat configuratie)**.
2. Klik op de drie puntjes achter de recorder en kies **Lokale opslag > Opnameschema**.
3. Kies een camera en tik op het schema (de groene lijnen).
4. Kies hier voor: **Slim detectie** (blauw).
5. en stel de periode in van 00:00 - 23:59 (voor 24/7 detectie opnames) en druk op bewaar
6. Vergeet niet te kopiëren en alle dagen mee te nemen in het opnameschema (voor 24/7 detectie-opnamen) en druk als laatst op bewaar.

Let op: Het opnameschema stelt u per camera apart in.

Vergeet ook niet de **opname tijd** te activeren zodat de beelden echt worden opgeslagen.

---

Als u deze stappen volgt, is uw systeem volledig ingesteld voor detectie-opnames. Komt u er niet helemaal uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze supportafdeling.

#### Heeft u alle bovenstaande punten gecontroleerd en werkt de detectie niet naar verwachting?

Stuur ons dan gerust een bericht met een korte omschrijving van de situatie. Wij kijken graag met u mee.

Om u sneller en gericht te kunnen helpen, ontvangen wij daarbij graag screenshots van het volgende:

- Een screenshot van uw geactiveerde detectie en ingevuld detectie gebied.
- De geactiveerde opties bij koppeling instellingen (configuratie koppeling)
- Uw ingevulde opnameschema per camera.
- De optie Alarm Frequentie.

**E-mail:** [support@dutchsecuritysystems.nl](mailto:support@dutchsecuritysystems.nl)

**WhatsApp:** +31 (0)72 202 9024 (alleen berichten)

**Openingstijden:**

Ma – Vrij: 09.00 tot 17.00 uur

Zaterdag, Zondag & feestdagen: gesloten